

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК № 4

Для платформы "1С:Предприятие" версий 8.2 и 8.3 **ВАЖНО!** Оперативные меры по обеспечению безопасности компьютеров пользователей

Инструкция по обновлению драйвера аппаратной защиты SafeNet

Обращаем внимание пользователей на необходимость оперативно обновить до версии 7.60 и выше драйвер аппаратной защиты SafeNet, входящий в типовую поставку платформы "1С:Предприятие".

Перечисленные ниже проверки и обновления требуется выполнить для повышения безопасности и устранения потенциальных рисков на всех компьютерах, на которых производилась установка платформы "1С:Предприятие" версий 8.2 и 8.3, включая компьютеры пользователей и все серверы "1С:Предприятия".

Последовательность проведения проверки и обновления.

1. Сделайте резервную копию информационной базы 1С
(<http://misoft.by/faq/>).

2. Проверьте, какая лицензия 1С используется на компьютере. Для этого перейдите «Справка» - «О Программе». Смотрите рис.1, на нём указан пример аппаратной защиты (Ключ), на рис.2 - пример Программной защиты.




Рис.1 Аппаратная защита




Рис.2 Программная защита

3. Проверьте на компьютере наличие включенного веб-интерфейса драйвера аппаратной защиты. Для этого надо открыть на компьютере или сервере веб-страницу по адресу <http://localhost:1947/>. Если вы видите открывшуюся страницу (рис.3), значит веб-интерфейс включен.




Рис.3 Веб-интерфейс аппаратной защиты

4. Если веб-интерфейс включен, то:

4.1. Программная защита:

4.1.1. Отключите веб-интерфейс драйвера защиты. Для отключения веб-интерфейса драйвера защиты в операционной системе Windows необходимо отключить сервис "Sentinel LDK License Manager", выполнив под административными полномочиями команду: **sc config hasplms start= disabled && sc stop hasplms** (запустить командную строку: открыть «Пуск» - поиск по «cmd» (Рис.4.1) - Правой кнопкой мыши (Рис.4.2) – «Запуск от имени администратора» (Рис.4.3) и набрать в ней команду: **sc config hasplms start= disabled && sc stop hasplms** и нажать «Enter» (Рис.5);




Рис.4 Командная строка




рис.5 Ввод команды

4.1.2. Проверьте результат выполнения команды, для этого выполните повторно пункт 3. Если вы не видите веб-страницу по адресу <http://localhost:1947/>, значит веб-интерфейс отключен (рис.6).




рис.6 результат выполнения команды

4.2. Аппаратная защита (USB-ключ)

4.2.1. Удалите драйвер защиты: откройте меню «Пуск» - выберите «1С:Предприятие8» - «Дополнительно» - «Удаление драйвера защиты» (Рис.7.1) - Правой кнопкой мыши – «Запуск от имени администратора» (Рис.7.2). Результат выполнения команды на рис.8.




Рис.7 Удаление драйвера защиты




рис.8 Результат выполнения команды

4.2.2. Обновите драйвер защиты до версии 7.60 и выше.

Загрузите необходимые версии драйверов по адресу <https://releases.1c.ru/project/AddCompDriverHASP>. Используйте Логин и Пароль от учетной записи portal.1c.ru (аналогичные, как и для обновления 1С) См. рис. 9



рис.9 Загрузка драйвера защиты

После окончания загрузки архива, распакуйте архив и запустите установку драйвера (рис.10) .




рис.10 Запуск установщика драйвера

Следуйте шагам мастера установки (Рис. 11 – Рис. 12)



рис. 11 Мастер установка драйвера



рис. 12 Мастер установка драйвера




рис. 13 Мастер установка драйвера



рис. 14 Мастер установка драйвера

5. После Завершения установки в обязательном порядке проверьте работоспособность Программ 1С.

Если у Вас возникли вопросы при проведении проверки и обновлении драйвера защиты обращайтесь на Линию консультаций.